

نام کالا	مورد مصرف	عملکرد محافظ برق الکترونیکی
 <p>محافظ برق تک خانه مدل P1 (مغزی پلی کربنات)</p>	<p>انواع پکیج شوقاز دیواری</p>	<p>بعد از اتصال محافظ به پریز در صورت عادی بودن ولتاژ برق شهر LED زرد روشن و مابقی خاموش می ماند. بعد از گذشت زمان انتظار ذکر شده بر روی محصول خروجی محافظ برقرار شده ، LED زرد خاموش و LED سبز روشن می شود و مادامی که ولتاژ عادی باشد خروجی برقرار می باشد.</p> <p>چنانچه ولتاژ برق شهر بالاتر از حد استاندارد یا پایین تر از حد استاندارد شود ، LED سبز خاموش و LED مربوط به ولتاژ بالا و یا پایین که به رنگ قرمز هستند به همراه LED زرد روشن می شوند.</p> <p>محدوده کار دستگاه :</p> <ul style="list-style-type: none"> ولتاژ : 170 تا 255 ولت AC فرکانس : 50 Hz توان : 2500VA برای مدل های P1,G2, R2,R22, G42,G43,G45,PMP1 3500 VA برای مدل A1,A1T,PMP2,PMP3 زمان تاخیر: 30 الی 90 ثانیه برای مدل های P1,G2,G42,G43,G45,PMP1,PMP2,PMP3 4 - 6 min برای مدل های A1,A1T,R2,R22 ولتاژ قطع بالا (245-255)V ولتاژ قطع پایین (170-180)V مجهز به ارت
 <p>محافظ برق دو خانه مدل G2 (مغزی پلی کربنات)</p>	<p>مخصوص لوازم صوتی و تصویری</p>	
 <p>محافظ برق دو خانه مدل R2 (مغزی پلی کربنات)</p>	<p>مخصوص یخچال و فریزر</p>	
 <p>محافظ برق دو خانه مدل R22 (مغزی پلی کربنات) کابل 2 متری</p>	<p>مخصوص یخچال و فریزر</p>	
 <p>محافظ برق تک خانه مدل A1 (مغزی پلی کربنات)</p>	<p>مخصوص کولرگازی و لوازم پرمصرف</p>	
 <p>محافظ برق ترمینالی مدل A1T</p>	<p>مخصوص کولرگازی و لوازم پرمصرف</p>	
 <p>محافظ برق چهار خانه مدل G42 (مغزی پلی کربنات) کابل 2 متری</p>	<p>مخصوص صوتی تصویری و کامپیوتر</p>	
 <p>محافظ برق چهار خانه مدل G43 (مغزی پلی کربنات) کابل 3 متری</p>	<p>مخصوص صوتی تصویری و کامپیوتر</p>	
 <p>محافظ برق چهار خانه مدل G45 (مغزی پلی کربنات) کابل 5 متری</p>	<p>مخصوص صوتی تصویری و کامپیوتر</p>	
 <p>محافظ برق تک خانه مدل PMP1 (مغزی پلی کربنات)</p>	<p>مخصوص پمپ آب کمتر از 1.5HP</p>	
 <p>محافظ برق تک خانه مدل PMP2 (مغزی پلی کربنات)</p>	<p>مخصوص پمپ آب کمتر از 3HP</p>	
 <p>محافظ برق ترمینالی مدل PMP3</p>	<p>مخصوص پمپ آب کمتر از 3HP</p>	